

# LapLink 2000

## LÉAME

LapLink.com, Inc.

Copyright © 2000

Reservados todos los derechos

Este documento contiene información necesaria para el uso de LapLink 2000, así como información sobre la visualización de la documentación en pantalla y la realización de sugerencias sobre los productos LapLink.

### Contenido

- I. Contraseñas en LapLink 2000
- II. Cuestiones sobre LinkToNet
- III. Cuestiones sobre el directorio de Internet
- IV. Cuestiones sobre conexión
- V. Cuestiones sobre Mando a distancia
- VI. Creación de discos de instalación
- VII. Actualización a Windows 2000
- VIII. Visualización de la documentación en pantalla
- IX. Realización de sugerencias para la mejora de LapLink 2000

---

## I. Contraseñas en LapLink 2000

Las contraseñas de LapLink 2000 discriminan entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, LapLink realiza una distinción entre, por ejemplo, la "A" y la "a". Cuando cree una nueva contraseña, puede escribirla toda en MAYÚSCULAS, toda en minúsculas, o MeZcLaNdO aMbOs TiPoS.

Las contraseñas de las versiones anteriores de LapLink no discriminan entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si actualiza a LapLink 2000 desde una versión anterior de LapLink (como LapLink Tech, LapLink Pro, LapLink 7.5 o anterior) o si pretende conectarse con ordenadores que ejecutan una versión anterior, siga los siguientes pasos para asegurarse de que podrá acceder a las conexiones y funciones protegidas por contraseña:

- En la Libreta de direcciones y en la Lista de conexiones, vuelva a escribir en MAYÚSCULAS todas las contraseñas correspondientes a ordenadores que ejecutan una versión anterior de LapLink.

Las contraseñas de las versiones anteriores de LapLink no discriminan entre mayúsculas y minúsculas; siempre se transmiten en mayúsculas, independientemente de cómo se escribieran en el momento de su creación. Por lo tanto, para que una versión anterior de LapLink reconozca una contraseña, o para que LapLink 2000 reconozca una contraseña transmitida por una versión anterior, la contraseña debe estar escrita en mayúsculas.

- Si se le pide que introduzca una contraseña cuando se conecta con un ordenador que ejecuta una versión anterior de LapLink, escríbala toda en MAYÚSCULAS.
- Si se le pide que introduzca una contraseña de seguridad local, escríbala exactamente como la haya escrito en la ficha Seguridad local del cuadro de diálogo Seguridad, usando mayúsculas y minúsculas según convenga.

## II. Cuestiones sobre LinkToNet

### A. Lectura de nombres de ordenador y direcciones de Internet desde el invitado LinkToNet

Si el ordenador invitado LinkToNet tiene problemas para reconocer nombres de ordenador o direcciones de Internet cuando se conecta con un host LinkToNet Windows 95 o NT 4, configure manualmente uno de los dos ordenadores con la configuración DNS de su red.

- Para acceder a la configuración del host, pulse con el botón secundario del ratón en Entorno de red y, a continuación, elija Propiedades.
- Para acceder a la configuración del invitado, pulse con el botón secundario del ratón en la conexión de Acceso telefónico a redes y, a continuación, elija Propiedades.

### B. Concesión de acceso a LinkToNet a usuarios de la antigua lista de conexiones

Para una mejor protección del sistema, cuando se actualiza desde una versión anterior de LapLink, los usuarios de la lista de conexiones existente no obtienen automáticamente el acceso a LinkToNet. Deberá conceder este acceso a cada uno de los usuarios a los que usted desee autorizar para acceder a los recursos de red mediante una conexión LinkToNet. Si desea instrucciones al respecto, consulte el capítulo 3 del manual del usuario en pantalla.

## III. Cuestiones sobre el directorio de Internet

Si suele cerrar la sesión de Windows NT 4 para proteger el sistema en su ausencia y desea conectarse a Internet antes del inicio de sesión de Windows, debe reiniciar el ordenador en lugar de limitarse a cerrar la sesión. De esta forma, su dirección de Internet se publica en el directorio de Internet.

## IV. Cuestiones sobre conexión

### A. Uso de LapLink 2000 con Microsoft Personal Web Server

Si tiene problemas al usar LapLink en una conexión TCP/IP desde un ordenador en el que está instalado Microsoft Personal Web Server (PWS) versión 1.0a, debe instalar Acceso telefónico a redes versión 1.3 o posterior de Microsoft para resolver los problemas causados por PWS.

Microsoft ha tratado este asunto en las últimas versiones de PWS. Si desea una versión más reciente de PWS, póngase en contacto con Microsoft:

<http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/NT4OptPk/default.asp>

### B. Uso de LapLink 2000 con Microsoft Windows 98 SE

Algunos ordenadores LapLink que ejecutan Microsoft Windows 98 SE (Segunda Edición) se bloquean cuando se activa IPX. LapLink.com está trabajando en colaboración con Microsoft para resolver este asunto. Si desea información sobre las últimas actualizaciones de software, visite el sitio Web de LapLink.com. Para ello, vaya al menú Ayuda de LapLink y pulse Buscar actualizaciones de LapLink 2000.

## V. Cuestiones sobre Mando a distancia

### A. Control a distancia de un ordenador que ejecuta Active Desktop

Para mejorar el rendimiento, desactive Active Desktop en todos los ordenadores con los que pretenda conectarse mediante Mando a distancia:

- 1 Pulse con el botón secundario del ratón en el Escritorio y elija Propiedades.

- 2 Pulse la ficha Web.
- 3 Deseleccione la casilla Ver Active Desktop como una página web.
- 4 Pulse Aceptar.

#### **B Uso de tarjetas de vídeo Sierra Screamin'3D**

Si abre una sesión de Mando a distancia para controlar un ordenador que tiene una tarjeta de vídeo Sierra Screamin'3D, puede que la visualización del color sea incorrecta o que el sistema se bloquee.

Para evitar estos problemas, instale el controlador Total3D para Windows 95, versión 4.05.00.9001-2.30.02.

### **VI. Creación de discos de instalación de LapLink**

Dado que LapLink es una aplicación que conecta dos ordenadores, quizá sea preciso usar disquetes para instalar LapLink en un segundo ordenador. LapLink 2000 incluye una práctica herramienta para la creación de discos de instalación, que resulta útil si:

- se desea instalar LapLink en un segundo ordenador pero no se dispone del CD de LapLink, o bien
- el segundo ordenador en el que se desea instalar LapLink no tiene unidad de CD-ROM.

**Si tiene el CD de LapLink**, insértelo en la unidad correspondiente del ordenador. En la pantalla de bienvenida de LapLink, pulse Crear discos de instalación. Siga las instrucciones en pantalla.

**Si LapLink venía ya instalado en su ordenador portátil**, busque en el disco duro de éste el programa Makedisk.exe y ejecútelo. Siga las instrucciones en pantalla.

### **VII. Actualización a Windows 2000**

Antes de actualizarse a Windows 2000 desde Windows 95, Windows 98 o Windows NT, desinstale LapLink 2000. Una vez terminada la actualización, vuelva a instalar LapLink 2000.

### **VIII. Visualización de la documentación en pantalla**

La documentación en pantalla de LapLink 2000 está disponible en formato Adobe Acrobat. Para poder visualizar el manual, debe instalar Adobe Acrobat Reader.

En la pantalla de bienvenida de LapLink, pulse Ver documentación a fin de visualizar la documentación e instalar Acrobat Reader. Si instala productos LapLink para Windows 3.1, deberá instalar Acrobat Reader para Windows 3.1.

La documentación y los lectores también pueden encontrarse en la carpeta Docs del CD-ROM de LapLink. Si desea documentación adicional o actualizada sobre los productos de LapLink 2000, visite la página Web de LapLink 2000 dedicada a la documentación:  
<http://www.laplink.com/products/l12k/docs.asp>

### **IX. Realización de sugerencias para la mejora de LapLink 2000**

En LapLink.com siempre buscamos la forma de mejorar nuestros programas y servicios. Al cabo de los años, la información remitida por nuestros clientes ha conducido a muchas mejoras en nuestros productos y a la creación de nuevas funciones.

Le animamos a que nos envíe sus comentarios, críticas e ideas. Haremos todo lo posible por incorporar sus sugerencias a las próximas versiones. Para evitar confusiones, mencione en su mensaje el nombre específico del producto o componente con el que trabaja.

Puede enviarnoslo por correo electrónico a: [prodfeedback@laplink.com](mailto:prodfeedback@laplink.com)

O bien, escribimos a:

LapLink.com, Inc.  
LapLink 2000 Suggestions  
18702 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011 EE.UU.

Fecha de compilación: 1/2000